

ECR 単価変更マニュアル

MA / FS / AR - 660シリーズ

東芝テック株式会社

目 次

お客様各位 設定変更の流れ…………… P 1

PLUの単価を変更する設定操作…………… P 4

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T04-660-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (T04-660-02)	2019年7月15日	ページ表記を統一

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

このECR単価変更マニュアルはPLUに設定されている単価を変更する操作方法を記載しています。
尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

【 設定変更の流れ 】

1. 鍵位置<精算>で“精算”を行います。（累計精算も併せて行う事をご推奨します）
2. 鍵位置<設定>で単価の設定変更を行います。

【設定操作時の注意事項】

- 鍵位置<設定>では下記キーボード配列となりますのでご注意ください。

<MA-660-20の場合>

文字	リット 発行 /停止	?	リット 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文字		C			1文字 クリア	→				
A / a	一括 取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF	←					
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑					
	×	1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換					
	PLU	0 。	00 わをん	・ 記号	選択/ 確定					完了

- ・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<MA-660-10の場合>

文字	レイト 発行 /停止	?	レイト 送り	記録 送り		画面 戻る				
倍文字		C		1文字 クリア		→				
A/a	一括 取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF		←				
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		↑				
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ		↓変換				
		0 ・°	00 わをん	・ 記号		選択/確定				完了

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<FS-660の場合>

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ		文字	レイト 発行 /停止	RF	JF	画面 戻る	?
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ		倍文 字				↑	1文字 クリア
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル		A/a	C		←	↓変換	→
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ		履歴	7 あ	8 かABC	9 さDEF	選択/確定	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ュ	ロ		×	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO		
ゝ	°	-	ッ	リ	ヲ	ン	ョ	0	一括 取消	PLU	1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			0 ・°	00 わをん	・ 記号		完了

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<AR-660-15の場合>

文字	レシート発行/停止	?	レシート送り	記録送り		画面戻る	
倍文字		C		1文字クリア	→		
A/a	一括取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF	←		
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑		
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換		
		0 ・	00 わをん	・ 記号	選択/確定		完了

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

<AR-660-5の場合>

文字	レシート発行/停止	?	レシート送り	記録送り	画面戻る	
倍文字		C		1文字クリア	→	
A/a	一括取消	7 あ	8 かABC	9 さDEF	←	
履歴	取消	4 たGHI	5 なJKL	6 はMNO	↑	
		1 まPQRS	2 やTUV	3 らWXYZ	↓変換	
		0 ・	00 わをん	・ 記号	選択/確定	完了

・ 鍵位置<設定>の設定操作時のキーボードは上記配列となります。

MA／FS－660シリーズ、AR－660シリーズ

該当機種	MA－660、FS－660、AR－660
------	----------------------

PLUの単価を変更する設定操作

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

＜精算＞後ならば下記設定は行えますが、確認の意味で鍵位置＜設定＞で 9 小計 の操作をしてから設定変更を行ってください。

PLUの単価を変更します。

【設定操作】 鍵位置＜設定＞

- ①設定メインメニューから、「1 設定業務」→「3 部門／PLU」→「2 PLU（商品番号）名前」→「2 単価の設定」の順に選択し、選択／確定 キーを押します。
- ②↑ ↓ キーでPLU名称を選択（または設定するコードを入力しPLUキーを入力）し、単価（0～999999）を入力します。入力後、選択／確定 キーを押します。
- ③連続して違うPLUの単価の変更を行う場合は②から繰り返してください。
設定を終了する場合、完了キーを押してください。

注意

- ・単価として“0”を入力することもできます。
- ・PLUコードが設定されていないとエラーとなります。
- ・単価を入力せずに 選択／確定 キーを押すとオープン単価となります。
- ・PLUの税区分は従属する部門の税区分に従います。
従属する部門が外税なら税抜き価格を、内税なら税込価格を設定してください。

資料番号 : T04-660-02

2019年7月1日 初版発行
2019年7月15日 二版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

