

税率変更対応手順

AR-400

東芝テック株式会社

目 次

税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作…………… P 1

自動変更予約機能を利用する場合の設定…………… P 2

改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (Z29-286-01)	2019年7月1日	初版発行
二版 (Z29-286-02)	2019年8月8日	ページ訂正

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

19年10月1日より8%から10%へ変更する場合は、19年9月末の閉店後から10月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

AR-400シリーズ	
該当機種	AR-400

税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作

①日計精算を行います
 <使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>精算
預/現計

②税率を変更します。
 <使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

1	2	×	→	1	小計	1	0	#/現	→	部門	部門
				設定宣言	外税率の変更	新外税率				該当する外税の部門	
			→	2	小計	1	0	#/現	→	部門	部門
				内税率の変更		新内税率				該当する内税の部門	
			→	預/現計							
設定の終了											

マニュアル設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検
4 小計 発行されたレシートに

外 税	10%	←新外税率
内 税	10%	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

【お願い】 本マニュアルは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておくこと、10月1日の営業開始時から消費税率10%で運用できます。

【注意】営業時間中（例：PM4）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

自動変更予約機能を利用する場合の設定

<条件>いつでも可能、<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

6 2 × → 1 小計 2 0 1 9 0 9 3 0 # / 現 →

設定宣言

変更日付の設定

★★★ 注1. 変更日付 ★★★

→ 2 小計 1 0 # / 現 →

外税率の変更

新外税率

→ 3 小計 1 0 # / 現

内税率の変更

新内税率

→ 預 / 現計

設定の終了

【注意】

・★★★ 注1. 変更日付について ★★★

■ 9月30日が店休日の場合は20190329と設定します。

■ 午前0時を越えて深夜営業される店舗では20191001と設定します。

・間違った場合は、もう1度最初から正しく設定して下さい。

後から設定した内容が有効です。

税率変更予約機能設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検

4 小計

発行されたレシートに

#01	2019-09-30	←変更日付(20190929, 20191001の場合も有り)
#02	10%	←新外税率
#03	10%	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に8%へ変更されますので10月1日の営業日からは消費税率10%で安心して運用できます。

資料番号 : Z29-286-02

2019年7月1日 初版発行

2019年8月8日 二版発行

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

