

# PLU 設定マニュアル

MA-660-20 / FS-660 / AR-660

東芝テック株式会社

## 改訂履歴

| 版 数             | 発 行 日     | 改 訂 内 容 |
|-----------------|-----------|---------|
| 初版 (P04-660-01) | 2019年8月1日 | 初版発行    |

## お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この設定はPLUを新規に追加される場合の操作方法を記載してあります。

尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容は記載されていますので併せてご参照下さい。

### MA / FS / AR - 660 シリーズ

該当機種 MA - 660 - 20、FS - 660、AR - 660

### PLUの設定操作（新規PLU設定の例）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

商品（PLU）ごとに品名など詳細（品名、リンク部門、単価、ステータス）を設定できます。ただし、必ずしもこれらすべての項目を設定する必要はありません。お店の状況に合わせて設定項目を選択してください。

#### ・設定項目詳細

| 設定項目     | 設定内容  |
|----------|---|
| リンク部門    | リンクする部門を設定します。PLU単品で登録すると、同時にリンク指定した部門の売上にもなります。税の種別もリンクした部門の税の種別になります。 |
| 品名       | PLUの名称の設定を行います。PLU名称は、半角16文字（全角8文字）までです。                                |
| 単価       | PLUの単価を設定します。   |
| PLUステータス | 持ち帰りの選択を行います。   |

【設定例】以下内容でPLUコード100に設定を行います。

| 設定項目     | 設定内容    |
|----------|---------|
| リンクする部門  | 10      |
| 品名       | お弁当     |
| 単価       | 580円    |
| PLUステータス | 設定しません。 |

- ① 設定メイン画面で、1キーを押します。（「1 業務選択画面へ」の選択）
- ② 3キーを押します。（「3 部門/PLU設定」の選択）
- ③ 2キーを押します。（「2 PLU（商品番号）設定」の選択）
- ④ 1キーを押します。（「1 各種設定」の選択）

（次ページに続きます）

- ⑤ 設定を行う P L U コード（商品コード）を 入力します。

キーを押します。 （ P L U コード 1 0 0 の入力）

- ⑥ リンク部門が選択されている事を確認します。

リンク部門を 10 としましたので    キーを押します。

|           |    |        |   |
|-----------|----|--------|---|
| PLU000100 |    |        | ? |
| 01 リンク部門  |    | [ 10 ] |   |
| 02 単価     | ¥[ | ]      |   |
| 03 ステータス  |    | [ 0 ]  | ◆ |

- ⑦ 続けて単価が選択されていることを確認し単価を入力します。

（単価 5 8 0 円の入力）

|           |    |        |   |
|-----------|----|--------|---|
| PLU000100 |    |        | ? |
| 01 リンク部門  |    | [ 10 ] |   |
| 02 単価     | ¥[ | 580]   |   |
| 03 ステータス  |    | [ 0 ]  | ◆ |

- ⑧ 最後に  を押し、設定を終了します。

続けて商品名を設定します。

- ⑨ 設定メイン画面で、 キーを押します。 （「1 業務選択画面へ」の選択）

- ⑩  キーを押します。 （「2 部門/担当者の名前」の選択）

- ⑪  キーを押します。 （「4 P L U （商品番号）名前」の選択）

P L U （商品番号）名前の設定画面が表示されます。設定済みの商品の一覧が表示されますので、P L U コード 1 0 0 まで  キーで移動し  キーを押します。

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| P L U （商品番号）名前 |  | ? |
| 0098 惣菜        |  |   |
| 0099 日配品       |  |   |
| 0100 PLU0100   |  | ◆ |

（次ページに続きます）

⑫ 名称の設定画面になります。

設定可能な文字数は、半角 16 文字（全角 8 文字）までです。

**C** キーを押して設定されている名称を削除します。

入力モードが漢字の全角になっていることを確認します。

（画面右が漢ああの表示になります）

漢字の全角になっていない場合は **文字** キーを押して、漢字の全角にしてください。

|               |   |
|---------------|---|
| PLU (商品番号) 名前 | ? |
| PLU0100       |   |
|               | ◆ |

**文字** キーで 「お弁当」と入力します。

「お」 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| あ | あ | あ | あ | あ |
|---|---|---|---|---|

 ⇒ **選択／確定**

「べ」 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| は | は | は | は | ゝ |
|---|---|---|---|---|

「ん」 

|   |   |   |
|---|---|---|
| わ | わ | わ |
|---|---|---|

「と」 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| た | た | た | た | た |
|---|---|---|---|---|

「う」 

|   |   |   |
|---|---|---|
| あ | あ | あ |
|---|---|---|

 ⇒ 

|   |
|---|
| ↓ |
|---|

 ⇒ **選択／確定** ⇒ **選択／確定**

|               |   |
|---------------|---|
| PLU (商品番号) 名前 | ? |
| 0100 お弁当      |   |
|               | ◆ |

⑬ 最後に**完了**を押し、設定を終了します。

---

資料番号 : P04-660-01

2019年8月1日 初版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

