

# **税率変更対応手順**

**F S - 1 8 5 5**

**東芝テック株式会社**

## 目 次

---

税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作…………… P 1

税率変更予約機能を利用する場合の設定…………… P 2

マスター／サテライトシステム税率マニュアル変更（8%→10%）の場合…………… P 3

マスター／サテライトシステム税率変更予約機能の場合…………… P 3

## 改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (Z15-1855-01)	2019年7月1日	初版発行

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

19年10月1日より8%から10%へ変更する場合は、19年9月末の閉店後から10月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

F S - 1 8 5 5 シリーズ	
該当機種	F S - 1 8 5 5

### 税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作

①日計精算を行います  
 <使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>精算  
預/現計

②税率を変更します。  
 <使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">×</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">小計</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#/現</span>	→
設定宣言			外税率の変更		新外税率			
			→ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">小計</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">#/現</span>	→
			内税率の変更		新内税率			
			→ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">預/現計</span>					

設定の終了

### マニュアル設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検または設定

1 1 2 預/現計 発行されたレシートに

#03	10%	←新外税率
#04	10%	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

**【お願い】本マニュアルは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。**

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておくこと、10月1日の営業開始時から消費税率10%で運用できます。

【注意】営業時間中（例：PM4時）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

## 税率変更予約機能を利用する場合の設定

<条件>いつでも可能、<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

[6] [2] [×] [1] [小計] [2] [0] [1] [9] [0] [9] [3] [0] [# / 現] →

設定宣言

変更日付の設定

★★★ 注1. 変更日付 ★★★

→ [2] [小計] [1] [0] [# / 現] →

外税率の変更

新外税率

→ [3] [小計] [1] [0] [# / 現] →

内税率の変更

新内税率

→ [6] [小計] X X [# / 現] →

奉仕料率1の設定

→ [7] [小計] X X [# / 現] →

奉仕料率2の設定

→ [預 / 現計]

設定の終了

奉仕料率の設定が無い場合は  
設定不要です。

【注意】★★★ 注1. 変更日付について ★★★

■ 9月30日が店休日の場合は20190929と設定します。

■ 午前0時を越えて深夜営業される店舗では20191001と設定します。

・間違った場合は、もう一度最初から正しく設定して下さい。あとから設定した内容が有効になります。

## 税率変更予約設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検または設定

[1] [6] [2] [預 / 現計]

発行されたレシートに

#01	2019-09-30	←変更日付(20190929, 20191001の場合も有り)
#02	10%	←新外税率
#03	10%	←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に10%へ変更されますので10月1日の営業日からは消費税率10%でスムーズに運用できます。

【M/Sシステムの場合】設定は鍵《設定》の位置でRTRモード（**RTR**キーを押して前面表示器のインラインランプが点灯した状態）にて操作を行います。設定終了後再度**RTR**キーを押すとRTRモードは解除されます。尚、精算業務の場合も同様にRTRモードで行います。

### マスター／サテライトシステム 税率マニュアル変更（8%→10%）の場合

M/Sシステムの場合、マスター（親）レジのみ1ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をDLL（送信）します。

1. 接続されている全てのレジ〔マスターレジとサテライトレジ〕の日計精算を行います。（RTRモードで行います）
2. 全てのサテライトレジの電源はONの状態にしておきます。  
\*\*\*\*\* 以下は【マスターレジのみ】の操作です。 \*\*\*\*\*
3. 1ページ目②の税率変更（8%→10%）設定を行います。（RTRモードで行います）
4. サテライトレジへ新税率のデータを送信します（RTRモードで行います）  
＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定にして

**5**   **1**   **2**   **預／現計**

5. 以上の操作でサテライトレジもすべて消費税10%となります。

### マスター／サテライトシステム 税率変更予約機能の場合

M/Sシステムの場合、マスター（親）レジのみ2ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をDLL（送信）します。

1. 接続されている全てのレジ〔マスターレジとサテライトレジ〕の日計精算を行います。（RTRモードで行います）
2. 全てのサテライトレジの電源はONの状態にしておきます。  
\*\*\*\*\* 以下は【マスターレジのみ】の操作です。 \*\*\*\*\*
3. 2ページ目の税率変更予約機能設定を行います。（RTRモードで行います）
4. サテライトレジへ新税率のデータを送信します。（RTRモードで行います）  
＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定にして

**5**   **6**   **2**   **預／現計**

5. 以上の操作でサテライトレジもすべて消費税10%の予約がセットされます。

---

資料番号 : Z15-1855-01

2019年7月1日 初版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

