

## **税率変更対応手順**

**FS-2055,FS-2055-V2**

**東芝テック株式会社**

## 目 次

---

税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作	P 1
税率変更予約機能を利用する場合の設定	P 2
マスター／サテライトシステム税率マニュアル変更（8%→10%）の場合	P 4
マスター／サテライトシステム税率変更予約機能の場合	P 4

## 改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (Z02-2055-01)	2019年7月1日	初版発行

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

19年10月1日より8%から10%へ変更する場合は、19年9月末の閉店後から10月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

FS-2055シリーズ	
該当機種	FS-2055、FS-2055-V2

### 税率マニュアル変更（8%→10%）の設定操作

1. 日計精算を行います。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>精算

精算メニューの画面が表示されます。

- ①  キーを押し日計精算を選択します。
- ②  キーを押し画面に表示されている「2 取引／責任者」を選択します。
- ③  キーを押すと日計取引精算レポートを発行します。

2. 税率を変更します。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

設定のメニュー画面が表示されます。

- ① 設定メインメニューから「1 設定業務」→「5 割引率／税率」→「2 消費税率／奉仕料率」の順に選択します
- ②  キーで01 外税にカーソルを合わせます。
- ③ 消費税率を置数し  を押します。   →
- ④  キーで02 内税にカーソルを合わせます。
- ⑤ 消費税率を置数し  を押します。   →
- ⑥  キーを押します。

### 設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー <鍵の位置>点検

- ① モードキーを点検に合わせます。
- ②    の順にキーを押します。

発行されたレシートに以下のように印字されれば、設定は終了です。

#01 外 税	10.00%
#02 内 税	10.00%

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておくこと、10月1日の営業開始時から消費税率10%で運用できます。

【注意】営業時間中（例：PM4時）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

## 税率変更予約機能を利用する場合の設定

<条件>いつでも可能、<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

- ① 設定の画面で「1 設定業務」→「5 割引率/税率」→「3 消費税自動変更予約」→「1 変更日付の設定」の順に選択し、 キーを押します。
- ② 変更日付（西暦日付）を入力し、 キーを押します。
- ★★★ 注1. 変更日付 ★★★
- ③   キーで「2 消費税/奉仕料率」にカーソルを合わせ  キーを押します。
- ④   キーで 01 外税を選択し、税率を入力して  キーを押します。
- ⑤   キーで 02 内税を選択し、税率を入力して  キーを押します。
- ⑥   キーで 05 奉仕料を選択し、奉仕料率を入力して  キーを押します。  

奉仕料の設定が無い場合は⑥、⑦の操作は不要です。
- ⑦   キーで 06 奉仕料を選択し、奉仕料率を入力して  キーを押します。
- ⑧  キーを押して設定を終了します。

【注意】★★★ 注1. 変更日付について ★★★

- 9月30日が店休日の場合は 20190929 と設定します。
- 午前0時を越えて深夜営業される店舗では 20191001 と設定します。
- ・間違った場合は、もう一度最初から正しく設定して下さい。  
後から設定した内容が有効です。

## 税率変更予約設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞点検

- ① モードキーを点検に合わせます。
- ②    の順にキーを押します。

発行されたレシートに以下のように印字されれば、設定は終了です。

#01	2019年09月30日	←変更日付(20190929, 20191001の場合も有り)
#02 外税	10%	←新外税率
#03 内税	10%	←新内税率

指定した日の日計精算後に税率が自動的に10%へ変更されますので10月1日の営業日からは消費税率10%でスムーズに運用できます。

## 【M/Sシステムの場合】

### マスター／サテライトシステム 税率マニュアル変更（8%→10%）の場合

M/Sシステムの場合、マスター(親)レジのみ1ページ目に記載した設定を行い、その後サテライト(子)レジに設定内容をDLL(送信)します。

1. 接続されている全てのレジ〔マスターレジとサテライトレジ〕の日計精算を行います。
2. 全てのサテライトレジの電源はONの状態にしておく。

\*\*\*\*\* 以下は【マスターレジのみ】の操作です。 \*\*\*\*\*

3. 1/5 ページ2. の税率変更(8%→10%)設定を行います。
4. <鍵位置：設定>設定のメニュー画面を表示します。

① 「5 転送業務」を選択します。

5 またはカーソルを合わせ  キーを押します。

②画面に表示されている「6 割引率/税率」を選択します。

6 またはカーソルを合わせ  キーを押します。

③画面に表示されている「2 消費税率/奉仕料率」を選択します。

2 またはカーソルを合わせ  キーを押します。

サテライトレジに設定を送信しています。

“実行中”を表示し完了するとレシート発行します。

5. 以上の操作でサテライトレジもすべて消費税10%となります。

(注) サテライトレジへのデータ送信でサテライト機の電源が切れていたなど障害があった場合には、手動でデータ送信のリトライ・中止を行う事もできます。

リトライ： 押し下げ

中止： 押し下げ

中止時は障害復旧後、再度送信ください

### マスタ／サテライトシステム 税率変更予約機能の場合

M/Sシステムの場合、マスターレジのみ2ページ目に記載した設定を行い、サテライトレジに設定内容をDLL(送信)します。

1. 接続されている全てのレジ〔マスターレジとサテライトレジ〕の日計精算を行います。
2. 全てのサテライトレジの電源はONの状態にしておきます。

\*\*\*\*\* 以下は【マスターレジのみ】の操作です。 \*\*\*\*\*

3. 2ページ目の税率変更予約機能設定を行います。

4. <鍵位置：設定>設定のメニュー画面を表示します。

① 「5 転送業務」を選択します。

5 またはカーソルを合わせ **選択/確定** キーを押します。

②画面に表示されている 「6 割引率/税率」 を選択します。

6 またはカーソルを合わせ **選択/確定** キーを押します。

③画面に表示されている 「3 消費税率自動変更予約」 を選択します。

3 またはカーソルを合わせ **選択/確定** キーを押します。

サテライトレジに設定を送信しています。“実行中”を表示し完了するとレシート発行します。

5. 以上の操作でサテライトレジも自動予約されます。



---

資料番号 : Z02-2055-01

2019年7月1日 初版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2019 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせは

