

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

14年4月1日より5%から8%へ変更する場合は、14年3月末の閉店後から4月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

AR-120シリーズ	
該当機種	AR-120

税率マニュアル変更（5%→8%）の設定操作

＜条件＞14年4月1日の営業前、＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞精算

1	2	×	1	小計	8	0	0	#/替	→
設定宣言			外税率の変更		新外税率				
→			2	小計	8	0	0	#/替	→
			内税率の変更		新内税率				
→			預/現計						
設定の終了									

【注意】

税率は必ず3桁（800）で入力してください。

マニュアル設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞点検

小計 → 記録紙（ジャーナル）に右記のように
印字されれば終了です。

8,00	%1	←新外税率
8,00	%2	←新内税率

【お願い】本マニュアルは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておく、4月1日の営業開始時から消費税率8%で運用できます。

【注意】営業時間中（例：PM4）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

税率変更予約機能を利用する場合の設定

＜条件＞いつでも可能、＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞精算

1 3 × 1 小計 1 4 0 3 3 1 #／替 →

設定宣言

変更日付の設定

★★★注1. 変更日付★★★

→ 2 小計 8 0 0 #／替 →

外税率の変更

新外税率

→ 3 小計 8 0 0 #／替 →

内税率の変更

新内税率

→ 預／現計

設定の終了

【注意】

・★★★ 注1. 変更日付について ★★★

■ 3月31日が店休日の場合は140330と設定します。

■ 午前0時を越えて深夜営業される店舗では140401と設定します。

・新税率は必ず3桁（800）で入力してください。

・途中で操作を間違った場合は、**預／現計**操作後もう一度最初から正しく設定して下さい。後から設定した数値が有効です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に5%へ変更されますので4月1日の営業日からは消費税率8%で安心して運用できます。

●お問い合わせは